Lector de Huella y Proximidad Autónomo StandAlone

Marca:
Código del producto: 1099, SF101
Disponibilidad: In Stock
Peso: 0.00kg
Dimensiones: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Short Description

Especificaciones:

Funciones
- Control de Acceso

Capacidad
- Huellas 200
- Tarjetas 100
- Eventos 30,000

Descripción

Especificaciones:

Funciones
- Control de Acceso

Capacidad
- Huellas 200
- Tarjetas 100

- Eventos 30,000

Comunicación
- USB, RS485 y RS232.
- Salida Wiegand 26bits.

Hardware
- Sensor de Huella Óptico Anti-Rayaduras.
- Lector de Proximidad.
- Bocina para Comandos de Voz.

Conexiones
- Salida de Relevador NC/NO/COM (12V,3A).
- Botón de Salida / Timbre / Sensor de Puerta.
- Salida de Alarma.

Alimentación
- 12VCD / 120mA en Standby y 160mA en Operación.
- Fuente No Incluida.

Información Adicional
- Incluye Software de Administración en Español.
- Temperatura de Operación: 0 a 45 °C.
- Dimensiones: 120 x 120 x 35.1 mm.
- 1 Año de Garantía.
- Recomendable para aplicaciones de acceso

Tarjetas Compatibles
- ATR11, ATR14 y ATR261B0.